

Titlu	B02CL Eligibilitatea operatorilor de colectare și logistică
Stare	Definitivă
Revizuire / Data	Rev02_ versiunea 1 - 4 august 2020

Conținut

1	Context	1
2	Domeniul de aplicare	1
3	Procedura	3
4	Procesul de aplicare	4

1. Context

Certificarea ca operator de colectare sau de logistică sau punct de colectare WEEELABEX (denumit în continuare și "operator sau "auditat") indică faptul că DEEE primite în cadrul fluxurilor de DEEE selectate sunt gestionate în conformitate cu cerințele documentelor de verificare a conformității WEEELABEX, astfel cum sunt definite în următoarele standarde (denumite în continuare și "cerințe WEEELABEX"):

- **CLC/TS 50625-4:2017** (denumită "CLC/TS" în prezentul document) - toate cerințele relevante
- **Documentul WEEELABEX privind colecția V9.0** (denumit "WX-C") - numai cerințele definite în clauza 4.1.1.
- **Documentul WEEELABEX privind logistica V9.0** (denumit "WX-L") - numai cerințele definite în clauzele 4.1.1 și 4.3.5.

2. Domeniul de aplicare

2.1 Tipul de operator

Fiecare verificare a conformității va fi determinată de tipul de activitate a operatorului. Definițiile tipului de operator conform EN CLC/TS 50625-4 sunt următoarele:

- Punct de colectare = locație în care consumatorii și/sau întreprinderile pot depune DEEE înainte de sortare, depozitare și pregătire pentru reutilizare sau tratare (un punct de colectare poate fi temporar sau permanent. Colectarea DEEE nu reprezintă, în general, activitatea principală a locației. Acesta poate fi, de exemplu, un coș de colectare sau un alt mecanism de colectare pus la dispoziție la un punct de vânzare cu amănuntul sau la un punct de vânzare fără scop lucrativ, o clădire publică, un spațiu comunitar).
- **Instalație de colectare** = locație desemnată pentru colectarea DEEE în vederea facilitării colectării separate (în general, prin colectare se înțelege colectarea DEEE, inclusiv sortarea preliminară și depozitarea preliminară a DEEE în vederea transportului către o instalație logistică sau o instalație de tratare. Instalația de colectare are ca activitate principală colectarea deșeurilor și/sau a DEEE, de exemplu, un centru de colectare municipal sau nemunicipal, spre deosebire de un punct de colectare).
- **Instalație logistică** = instalație de primire și pregătire pentru transportul către instalațiile de tratare a DEEE (în general, prin logistică se înțelege planificarea, implementarea și controlul transportului, manipulării, depozitării preliminare și/sau sortării DEEE de la punctul de origine până la punctul de

livrare. Transportul poate fi efectuat, de asemenea, pentru pregătirea pentru instalații de reutilizare. Sortarea poate avea loc, de asemenea, în instalațiile logistice).

Numai operatorii care desfășoară activitățile definite mai sus (fie individual, fie împreună, în același loc) pot solicita verificarea conformității WEEELABEX.

Tipul de operator respectiv sau o combinație a tipurilor de operatori pentru care s-a efectuat o verificare a conformității WEEELABEX este inclus în informațiile de listare publicate și în documentul "**Certificare** de conformitate" eliberat de Biroul WEEELABEX operatorului WEEELABEX.

2.2 Fluxuri gestionate DEEE

Auditorii WEEELABEX vor fi efectuate în raport cu opt fluxuri DEEE, permițând operatorilor să obțină aprobarea pentru toate fluxurile pe care le gestionează, în funcție de tipul de activitate pe care o desfășoară (a se vedea clauza 2.1 pentru detalii). Domeniul de aplicare al verificării conformității este reprezentat de toate fluxurile gestionate la locul auditat.

Următoarele fluxuri de DEEE sunt incluse în mod colectiv în domeniul de aplicare al unui audit de verificare a conformității operatorului WEEELABEX aprobat:

- A **Aparatură de mari dimensiuni** (categoria DEEE 4; poate conține boilere/încălzitoare de apă electrice și radiatoare care conțin ulei aparținând categoriei 1)
- B **Echipe mixte** (categori DEEE 5, 6; poate conține aparate mari Categoria 4 asociată cu colectarea și/sau tratarea echipamentelor mici; poate conține radiatoare care conțin ulei aparținând categoriei 1)
- C **Echipe de schimb de temperatură** (categoria DEEE 1)
- D **Aparate de afișare CRT** (categoria 2 DEEE) și tuburi catodice
- E **Echipe de afișare cu ecran plat** (categoria DEEE 2) și ecrane plate
- F **Lămpi cu descărcare în gaz** (categoria 3 DEEE)
- G **Panouri fotovoltaice** (categoria DEEE 4)
- H **Altele** (alte fluxuri sau variații care par să nu se încadreze în acestea trebuie discutate cu Biroul WEEELABEX în momentul depunerii cererii; Biroul WEEELABEX poate sesiza Consiliul guvernatorilor pentru a lua o decizie în acest sens).

Notă: Categoriile DEEE se bazează pe DIRECTIVA 2012/19/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Fluxul sau fluxurile respective pentru care a fost efectuată o verificare a conformității WEEELABEX sunt incluse în informațiile de listare publicate și în documentul "**Certificarea** conformității" emis de Biroul WEEELABEX către operatorul WEEELABEX.

2.3 Certificarea conformității

Fiecare audit va fi efectuat pentru un singur loc (instalație de colectare sau de logistică sau punct de colectare). În egală măsură, documentul "**Certificarea** conformității" va fi emis de către Biroul WEEELABEX către operatorul WEEELABEX în mod individual pentru fiecare amplasament.

2.4 Operatori din aval

Monitorizarea în aval:

- Instalația de colectare sau de logistică sau punctul de colectare trebuie să înregistreze destinația din aval a DEEE până la primul operator de tratare sau de pregătire pentru reutilizare, acesta din urmă trebuie să lucreze în conformitate sau în conformitate cu seria EN50625 privind cerințele de tratare sau 50614 privind reutilizarea (această cerință rămâne valabilă și în cazul în care DEEE sunt gestionate prin intermediul unui broker).
- **Se aplică următoarele cerințe de monitorizare în aval:**
 - o **a) în cazul în care operatorul de tratare sau de reutilizare din aval este certificat WEEELABEX, nu sunt necesare alte informații sau documente din aval;**

- **b) în cazul în care operatorul de tratare din aval nu este certificat WEEELABEX, informațiile și documentele din aval trebuie să conțină cel puțin:**
 - copii ale autorizației legale și ale documentelor de transport;
 - rezultatele unui (unor) test(e) discontinuu(e) pentru toate fluxurile gestionate [testul (testele) discontinuu(e) se efectuează în conformitate cu EN 50625-1, anexa D];
 - rezultatele unei încercări speciale de performanță pentru fluxul de echipamente de schimb de temperatură (încercarea specială de performanță se efectuează în conformitate cu EN 50625-2-3 și CLC/TS 50625-3-4);
 - rezultatele monitorizării depoluării, astfel cum sunt definite în specificațiile tehnice relevante (CLC/TS 50625-3-1, CLC/TS 50625-3-2, CLC/TS 50625-3-3-3, CLC/TS 50625-3-4, CLC/TS 50625-3-5);
 - înregistrări care să declare determinarea și atingerea obiectivelor de reutilizare, reciclare și valorificare pentru fiecare flux de DEEE; și
 - documente care înregistrează monitorizarea din aval a fiecărei fracții (o prezentare generală a documentației din aval necesare este oferită în documentul WEEELABEX B 04 WEEELABEX Guidance Document care este relevant pentru operatorii de tratare a DEEE).
- **în cazul în care operatorul de reutilizare din aval nu este certificat WEEELABEX, informațiile și documentele din aval trebuie să conțină cel puțin:**
 - copii ale autorizației legale și ale documentelor de transport;
 - certificat acreditat de conformitate cu EN 50614 emis de o terță parte independentă

Pot exista scenarii diferite în funcție de partea care decide destinația DEEE colectate:

- A. Instalația de colectare, instalația logistică sau punctul de colectare decide destinația DEEE colectate:
 - În acest caz, instalația de colectare, instalația logistică sau punctul de colectare furnizează informațiile și documentația de monitorizare din aval, astfel cum sunt definite mai sus.
- B. O societate externă decide destinația DEEE colectate (de exemplu, un operator logistic, un sistem de responsabilitate extinsă a producătorului):
 - În acest caz, partea care decide destinația DEEE colectate furnizează informațiile și documentația de monitorizare din aval, astfel cum sunt definite mai sus.

Vă rugăm să rețineți că cerințele de monitorizare în aval definite în prezenta clauză 2.4 nu sunt esențiale pentru obținerea **certificării** de conformitate WEEELABEX.

3. Procedure

Ciclul de verificare a conformității și frecvența auditurilor:

Pentru punctele de colectare și instalațiile de colectare:

- ***Valabilitatea certificării este de 48 de luni (patru ani) de la data certificării. Certificarea operatorului WEEELABEX continuă atâta timp cât operatorul obține un raport de audit pozitiv (după un audit general sau de supraveghere) și atât timp cât sunt respectați termenii și condițiile stabilite în Acordul B03CL pentru operatorii de colectare și logistică și cerințele din prezentul document de orientare.***
 - auditul general va fi planificat și efectuat în mod regulat în primul an al ciclului de atestare,
 - auditul de supraveghere va fi un audit prin notificare surpriză efectuat în anul trei al ciclului de atestare (operatorul trebuie să depună declarația de intenție la biroul WEEELABEX o dată la doi ani și să indice perioada de timp adecvată pentru auditul prin notificare surpriză).

Pentru instalații logistice:

- **Valabilitatea certificării este de 24 de luni (doi ani) de la data certificării. Certificarea operatorului WEEELABEX continuă atâta timp cât operatorul obține un raport de audit pozitiv (după un audit general sau de supraveghere) și atât timp cât sunt respectați termenii și condițiile stabilite în Acordul B03CL pentru operatorii de colectare și logistică și cerințele din prezentul document de orientare.**
 - o auditul general va fi planificat și efectuat în mod regulat în primul an al ciclului de atestare și se va concentra asupra tuturor cerințelor,
 - o auditul de supraveghere va fi planificat și efectuat în mod regulat în al doilea an al ciclului de atestare și se va concentra pe aspectele de prioritate 1 și pe neconformitățile anterioare.

Cerințe minime pentru performanța auditului la fața locului:

- este necesară prezența unei persoane responsabile de instalația de colectare, de instalația logistică sau de punctul de colectare; această persoană trebuie să fie capabilă să ofere auditorului mijloacele necesare pentru a obține informațiile necesare pentru a evalua cerințele din domeniul de aplicare al verificării conformității.

4. Responsabilități pentru închiderea neconformităților

Rezultatele auditului și responsabilitatea pentru eliminarea neconformităților vor fi atribuite persoanei desemnate în declarația de intenție (fie un reprezentant al instalației de colectare, fie un reprezentant al instalației de logistică, fie un reprezentant al punctului de colectare, fie un reprezentant al unei alte părți - de exemplu, sistemul de responsabilitate extinsă a producătorului, municipalitatea etc.).

5. Procesul de aplicare

Toți operatorii potențiali ai instalațiilor de colectare, ai instalațiilor logistice sau ai punctelor de colectare (entitățile auditate) trebuie să completeze un formular de declarație de intenție (pentru a confirma că sunt pregătiți pentru auditul de verificare a conformității) și vor trebui să respecte termenii și condițiile stabilite în Acordul de operator WEEELABEX [disponibil la biroul WEEELABEX]. Declarația de intenție se depune pentru fiecare nou ciclu al procesului de verificare a conformității (înseamnă inclusiv fiecare proces consecutiv de verificare a conformității).

În cele mai multe cazuri, declarația va fi rezultatul verificării interne și voluntare a conformității de către operator. Declarația de intenție va permite o evaluare a eligibilității operatorului.

Operatorul va trebui să plătească o taxă de înscriere către Organizația WEEELABEX împreună cu declarația de intenție pentru fiecare amplasament. Această taxă poate fi modificată din când în când în funcție de cerințele Consiliului de administrație al WEEELABEX. Taxa de înscriere nu este rambursabilă odată ce declarația de intenție este transmisă organizației WEEELABEX. Detalii suplimentare sunt disponibile la biroul WEEELABEX. Taxa de înscriere nu se percepe în cazul unui proces de verificare a conformității consecutive.

Operatorul plătește o taxă de înregistrare pentru fiecare amplasament (care face obiectul procesului de verificare a conformității) înainte de a fi atestat ca operator WEEELABEX și, ulterior, anual. Taxa de înregistrare nu este rambursabilă odată ce operatorul este atestat.

Taxele aplicabile în prezent pot fi găsite pe site-ul web WEEELABEX sau la biroul WEEELABEX.